

Anlage 3b des Messstellen- und Messrahmenvertrages

der SWB EnergieNetze GmbH



Störungsmeldung Messdienstleistung

Basierend auf UTILMD 4.1a/4.2, technische Details zu den EDIFACT - Segmenten: MIG des BDEW UTILMD 4.1a/4.2

Nr.	Kommunikationsrichtung			Meldungen/Nachrichten Kommunikation zwischen Messdienstleister und VNB			
	Feldbezeichnung/-inhalte			Störungs- meldung	Meldung über Ende einer Störung	Bemerkung	Edifact-Segment
Code der Kategorie				M11	M12	Diese Kategorien sind ein selbstgewählter Vorschlag	
K1a	Identifikation der Beteiligten	Emp-fänger	VDEW- Codenummer od. ILN Nummer der VDEW- Codenummerd atenbank	Muss	Muss	Hier wird eine VDEW - Nummer erwartet, die für die Markrolle Messdienstleistung oder Netzbetreiber vergeben wurde!	SG2 NAD 3035=MR 3039=BDEW-Code-Nummer Name: 3036
K1b		Ab-sender	VDEW- Codenummer od. ILN Nummer der VDEW- Codenummerd atenbank	Muss	Muss	Hier wird eine VDEW - Nummer erwartet, die für die Markrolle Messdienstleistung oder Netzbetreiber vergeben wurde!	SG2 NAD 3035=MR 3039=BDEW-Code-Nummer Name: 3036
K2	Kategorie der gesamten UTILMD: - Anmeldungen - Abmeldung			Muss	Muss		BGM 1001 = M11,M12
K4	Ansprechpartner der Nachricht			Kann	Kann		SG3 CTA-COM 3139 = IC Name: 3412 Kommunikationskanal: 3148 3155 = EM, FX, TE, AJ, AL

Nr.	Kommunikationsrichtung	Meldungen/Nachrichten			
		Kommunikation zwischen Messdienstleister und VNB			
	Feldbezeichnung/-inhalte	Störungs- meldung	Meldung über Ende einer Störung	Bemerkung	Edifact-Segment

V1	Vorgang	Vorgangsidifikationsnumm (pro Messdienstleistung)	Muss	Muss		SG4 IDE 7402 = ID-Nummer (35 Stellen)
V2		Referenz zu einem Vorgang (nur bei Endenachricht)		Muss		
2a		Kundennummer des Kunden beim Messdienstleister	Kann	Kann		SG12 RFF 1153 = AVC 1154 = Nummer
2b		Kundennummer des Kunden bei dem Verteilnetzbetreiber	Kann	Kann		SG12 RFF 1153 = CAZ 1154 = Kundennummer
5b		Zählpunkt (lt. Metering-Code)	Muss	Muss		SG5 LOC 3227 = • 172 = Zählpunkt (real / virtuell) • 3225 = Zählpunktbezeichnung (Nummer)
7		Zählernummer / Eigentumsnummer	Muss	Muss		SG6 RFF 1153 = MG 1154 =Zählernr
9		Sonstige Hinweise zur Identifizierung	Kann	Kann		SG4 FTX 4451 = AAI (Freitext)
27		Bemerkungen (Vorgangsbezogen)	Muss	Muss		SG4 FTX